

SF-XVR8208A-HU

Safire Smart

Videoregistratore analogico XVR

Serie 8

4CH

HDTVI/HDCVI/HDCVI/AHD/CVBS/CVBS/

4+2 IP

Uscita HDMI Full HD e VGA / 1 HD

Risoluzione massima 4K (6FPS)

Audio



Safire Smart

XVR 5n1

4 CH video HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+2 IP

H.265/H.264

Risoluzione 4K (6FPS)

Allarmi

Audio

Uscita HDMI 4K e VGA

Rilevamento avanzato del movimento

Spazio per 1 HD

Mouse

Specificazioni

Marca	SAFIRE
Formato video	HDTV / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Ingressi video	4 canali BNC (HDTV / HDCVI / AHD / CVBS)
Configurazione ibrida	Di default: 4 Canali da BNC e 4 (sostituzione) + 2 (extra) Canali IP (fino a 8 Mpx)
Uscita video	1 HDMI 4K, 1 VGA
Ingressi audio	4 Canali RCA
Uscite audio	1 Canale RCA
Audio bidirezionale	Riutilizzando l'ingresso/uscita audio
Compressione video/audio	H.265 / H.264
Risoluzione display	HDMI x 1 : 3840 x 2160 / 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 VGA x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 BNC x 1 : CVBS
Risoluzione di ingresso BNC	TVI/ AHD/CVI: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P/WD1@30fps
Stream Principale	4K@6fps /7fps (PAL/NTSC) (supportato solo dal canale 1) 4K Lite@12fps/15fps (PAL/NTSC) 5MP@12fps (PAL / NTSC) 5MP Lite@20fps (PAL / NTSC) 4MP/3MP@12fps / 15fps (PAL / NTSC) 4MPLite/1080P/720P/WD1/D1 @25fps/ 30fps(PAL / NTSC)
Multitasking simultaneo	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Bit Rate	32Kbps ~ 4Mbps
Larghezza di banda	16 Mbps (in ingresso) / 40 Mbps (in uscita)
Allarmi	4 entrate / 1 staffetta
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, eventi intelligenti
Backup	USB / Rete
Memorizzazione interna	1 HDD SATA 3.5" fino a 10TB (non incluso)
Comunicazione	2 x USB 2.0 (Mouse e backup) / RJ45 (Ethernet) / 1 x e-SATA
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart e Software Safire Smart VMS
Alimentazione	DC 12 V / 2 A (Consumo senza HDD < 10 W)
Dimensioni / Peso	42 (La) x 300 (Lu) x 249 (Al) mm / 1.2 Kg